

Z&W 中沃&朗沃 推荐

电池节 数	单相变比			三相变比		
	A(220)	B(240)	C(260)	A(380)	B(420)	C(460)
4 节	26:220	28:240	30:260			
9 节	65:220	70:240	75:260	60:380	65:420	70:460
16节	115:220	124:240	133:260	106:380	115:420	124:460
18 节	130:220	140:240	150:260	120:380	130:420	140:460
27 节	200:220	220:240	240:260	180:380	200:420	220:460
41 节				270:380	300:420	330:460

常用逆变电源工频变压器
电池数-变压器变比表

- 注：1，考虑不同企业的习惯，以上 ABC 三种常见变比形式，可自由选择，定做变压器时应作实际输出为 220V 或 380V 说明即可。
- 2，其它电池节数对应的变压器变比以就近的参数类推，如直流为 8 节电池的单机型，变压器变比是 58:220 或 62:240 或 67:260。
- 3，特殊机型如 30 节单或 54 节三相，变压器变比均为 1:1。
- 4，送检机型，变比建议放 5-10%余量。

